

分岐・分配器


[1分岐器]

CS-101CW (2020470)
標準価格 ¥3,600 (税別)



[1分岐器]

CS-151CW (2020473)
標準価格 ¥4,800 (税別)



[2分岐器]

CS-102CW (2020471)
標準価格 ¥4,500 (税別)



2602MHz
対応

[2分岐器]



CS-152CW (2020474)
標準価格 ¥5,800 (税別)

[4分岐器]



CS-104CW (2020472)
標準価格 ¥5,900 (税別)

[4分岐器]



CS-154CW (2020475)
標準価格 ¥8,400 (税別)

[4分岐器]



CS-204CW (2020478)
標準価格 ¥9,000 (税別)

CS-101CW

入力-出力間電流通過型
最大AC30V/1A、
DC15V/0.5A

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)		1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
結合損失 (dB以下)		11.5	12.0	12.5	13.5	14.5
逆結合損失 (dB以上)	18	25	20	18	17	16
電圧定在波比[VSWR] (以下)	2.2		1.8			2.0
寸法 (mm)	57(H)×54(W)×20.5(D)					
質量 (kg)	0.075					

CS-151CW

入力-出力間電流通過型
最大AC30V/1A、
DC15V/0.5A

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	1.4	1.2	1.5	2.0	3.0	3.5
結合損失 (dB以下)		17	18	19		20.5
逆結合損失 (dB以上)	20		25		20	
電圧定在波比[VSWR] (以下)	2.0		1.8		2.0	
寸法 (mm)	57(H)×54(W)×20.5(D)					
質量 (kg)	0.075					

CS-102CW

入力-出力間電流通過型
最大AC30V/1A、
DC15V/0.5A

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)		2.5		3.0	4.0	5.0
結合損失 (dB以下)		11.5	12.0	12.5	13.5	14.5
逆結合損失 (dB以上)	18	25	20		18	16
端子間結合損失 (dB以上)	18	20	18	17		15
電圧定在波比[VSWR] (以下)	2.0		1.8		2.0	
寸法 (mm)	57(H)×54(W)×20.5(D)					
質量 (kg)	0.08					

CS-152CW

入力-出力間電流通過型
最大AC30V/1A、
DC15V/0.5A

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	1.7	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5
結合損失 (dB以下)		17	18	19		20.5
逆結合損失 (dB以上)	20		25		20	
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18		15	
電圧定在波比[VSWR] (以下)	2.0		1.8		2.0	
寸法 (mm)	57(H)×54(W)×20.5(D)					
質量 (kg)	0.08					

CS-104CW

入力-出力間電流通過型
最大AC30V/1A、
DC15V/0.5A

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	4.5	4.0	5.0	5.5	6.0	6.5
結合損失 (dB以下)		12.0	12.5	13.0	15.0	17.0
逆結合損失 (dB以上)	18	25	20		18	16
端子間結合損失 (dB以上)	18	25	20	17		15
電圧定在波比[VSWR] (以下)	2.0		1.8		2.0	
寸法 (mm)	57(H)×76(W)×20.5(D)					
質量 (kg)	0.11					

CS-154CW

入力-出力間電流通過型
最大AC30V/1A、
DC15V/0.5A

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	2.6	2.2	2.5	3.4	4.2	5.2
結合損失 (dB以下)		17以下	18	19		20.5
逆結合損失 (dB以上)	20	30	25		20	
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18		15	
電圧定在波比[VSWR] (以下)	2.0		1.8		2.0	
寸法 (mm)	57(H)×76(W)×20.5(D)					
質量 (kg)	0.11					

CS-204CW

入力-出力間電流通過型
最大AC30V/1A、
DC15V/0.5A

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	1.9	1.7	2.0	2.5	3.5	4.2
結合損失 (dB以下)		22	23	24		25
逆結合損失 (dB以上)	20		30	25	20	
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18		15	20
電圧定在波比[VSWR] (以下)	2.0		1.8		2.0	
寸法 (mm)	57(H)×76(W)×20.5(D)					
質量 (kg)	0.11					

システム例

ヘッドエンド装置

光システム機器

CATV インターネット対応機器